



Nr obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15a	15
Nazwa	WZ1 dopływ z RG	Zabezpieczenie przepięciowe	Sygnalizacja napięcia	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Gniazda 1-faz ogólnego stosowania	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne	Oświetlenie ogólne komunikacja przycisk	Oświetlenie ogólne komunikacja
Moc [kW]	15,0	-	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,2	0,2	0,3	0,2	0,9	-	0,3
Typ przewodu	YKY	4xLgY/lgYzo	4xLgY/lgYzo	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY	YDY
Przekrój mm <sup>2</sup>	5x10	10/10	2,5/2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	4x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	4x1,5	3x1,5	4x1,5

UKŁAD TN-S  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Rozdzielnica wnetkowa IP40  
5x18 90 modułów 418x809  
drzwi metalowe zamknięte na klucz.

**UWAGA!**  
Klauzula o stosowaniu materiałów zamiennych.  
Wszelkie nazwy własne produktów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania, określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.

Tytuł projektu		Opracowanie		Podpis	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PRZEDSZKOLA W PIERSĆCU		KAZIMIERZ KUBIENIEC		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
Tytuł rysunku		TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB1 cz.1		RYS. NR: E-11	
Adres inwestycji		43-430 PIERSIECIEC, UL. SKOJCZOWSKA 73		DATA: 06.2016	
Inwestor		GMINA SKOJCZÓW RMNEK 1, 43-430 SKOJCZÓW		STR. NR:	
				SKALA 1:100	

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIDOM"  
MGR INŻ. ARCH. BERNARD LOPAŁCZ  
ARCHIDOM  
TEL. 032/ 415 38 89  
E-MAIL: ARCHIDOM-FAC@BORG.WP.PL